

# Uchwyt na baterie Bosch 18V

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU ORG-AKU-BOS-BK · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

## 1. Identyfikacja produktu i producent

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                | Uchwyt na baterie Bosch 18V                                                                                                           |
| SKU                           | ORG-AKU-BOS-BK                                                                                                                        |
| Kod EAN/GTIN                  | brak — produkt sprzedawany bez kodu kreskowego                                                                                        |
| Materiał i wykonanie          | PETG, druk 3D w technologii FDM                                                                                                       |
| W paczce                      | 1 × uchwyt ścienny na akumulator Bosch 18V                                                                                            |
| Wymiary                       | ok. 70 × 17 × 80 mm (szerokość × wysięg od ściany × wysokość)                                                                         |
| Otwory montażowe              | 4 × Ø 4,6 mm, pogłębione stożkowo od strony gniazda do ok. Ø 10 mm                                                                    |
| Masa uchwytu                  | ok. 29 g                                                                                                                              |
| Maksymalne obciążenie robocze | 3 kg na gniazdo                                                                                                                       |
| Producent                     | Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl |

## 2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Uchwyt na baterie Bosch 18V (SKU ORG-AKU-BOS-BK)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

### Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

### Przeznaczenie

Ścienny uchwyt na jeden akumulator Bosch 18V do przechowywania w warsztacie, garażu lub na budowie. Produkt jest wyłącznie biernym elementem mechanicznym – nie zawiera części elektrycznych ani elektronicznych, nie ładuje akumulatorów i nie ma z nimi styków elektrycznych. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

**Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością** — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

## Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura:** Tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

## Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy i ołówka. Do uchwytu potrzebujesz 4 wkrętów, a do ściany także kołków dobranych do jej rodzaju i do masy akumulatora. Wkrętów i kołków nie ma w paczce.

1. **Wybierz miejsce.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża. Nie montuj uchwytu nad miejscami postoju pojazdów, nad przejściami, stanowiskami pracy, łóżkiem, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek uchwytu lub akumulatora mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu.
2. **Sprawdź ścianę.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwory.** Przyłóż uchwyt tyłem do ściany w takiej pozycji, w której akumulator siedzi w gnieździe stabilnie i nie wysuwa się pod własnym ciężarem (sprawdź to na akumulatorze przed wierceniem). Wypoziomuj uchwyt i zaznacz miejsca 4 otworów montażowych (rozstaw ok. 38 × 61 mm).
4. **Nawierć i osadź kołki** dobrane do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy akumulatora. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć uchwyt.** Otwory montażowe mają Ø 4,6 mm i są pogłębione stożkowo od strony gniazda (do Ø ok. 10 mm, pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę do 4 mm, a jego łeb stożkowy nie może być szerszy niż ok. 9 mm. Wkręć wszystkie 4 wkręty.
6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj uchwyt dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.
7. **Wsuń akumulator.** Sprawdź, czy akumulator wsuwa się w gniazdo do oporu i jest stabilnie zablokowany.
8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętów i stan uchwytu sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

## Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Maksymalne obciążenie robocze to 3 kg na gniazdo. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej ani liczby gniazd uchwytu. Upadek akumulatora może uszkodzić ogniwa i doprowadzić do ich zapłonu. Nie obciążaj uchwytu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Nie używaj produktu jako ładowarki ani elementu instalacji elektrycznej. Akumulatory ładuj wyłącznie w oryginalnej ładowarce producenta.

- Nie przechowuj w uchwycie akumulatorów uszkodzonych, spuchniętych, przegrzanych lub noszących ślady wycieku – takie ogniwa są zagrożeniem pożarowym i należy je przekazać do punktu zbiórki.
- Nie montuj uchwytu w miejscu nasłonecznionym i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego uchwyt nie nadaje się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej – nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności.
- Przed każdym użyciem obejrzyj uchwyt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie wykluczają dalsze użycie.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat – drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.

## Ostrzeżenia i ograniczenia

- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

## Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

**Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania** i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

## Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

## Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.